

## DOPPIO INSERITORE UNIVERSALE

### IPS 328

#### GENERALITA'

- 2 uscite ON-OFF: contatto in commutazione senza potenziale
- 2 potenziometri taratura temporizzazione Uscita 2



#### CARATTERISTICHE

- Conversione di 2 ingressi ON-OFF da: contatto elettrico senza potenziale, "open collector", "optoisolato", elettronico, in 2 uscite ON-OFF a relè
- Uscita 1 rispetto all'Ingresso 1: diretta
- Uscita 2 rispetto all'Ingresso 2: diretta o con tempi di ritardo all'inserzione/disinserzione (vedere per dettagli e applicazioni scheda tecnica D 616)

#### DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC $\pm$ 10% 50...60Hz
- Potenza assorbita : 2VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40
- Ingressi digitali : 2 x attivazione Uscite
- Uscite digitali : 2 x comandi ON-OFF (cont. commut.)

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
IPS 328	Doppio inseritore universale.	D 616